

#### Résumé



Allez sur: <u>https://qa.optimile.eu/maintenance/setup/</u> et suivez les étapes ci-dessous \*:

- Étape 1 : Activez la carte SIM.
- Étape 2 : Sélectionnez le numéro de série (appareil) dans la liste.
- Étape 4 : Configurez correctement les connecteurs Saisissez le type de connecteur pour tous les ports et cliquez sur Enregistrer les prises.
- Étape 5 : Vérifiez la configuration de l'appareil et cliquez sur Enregistrer la configuration si vous avez apporté des modifications.
- Étape 6 : Testez la connexion Effectuez une « réinitialisation logicielle » à titre de test et vérifiez si la commande est acceptée par l'appareil (« Confirmé par l'appareil »).
- Étape 7 : Confirmez l'appareil Cliquez sur *Confirmer* dans l'onglet « Confirmer » pour terminer le processus.

#### Enregistrez chaque modification avant de passer à l'onglet suivant, sinon vos paramètres ne seront pas sauvegardés !

document.

MANUEL PLATEFORME QA

#### RÉSUMÉ

• Étape 3 : Vérifiez les paramètres de l'appareil.

\* Des détails supplémentaires pour chaque étape sont expliqués dans les pages suivantes de ce

# ÉTAPE 1

### **Onglet** *Configurer* : Activer la carte SIM

- Entrez le numéro de la carte SIM Mobiflow dans le champ « ICCID » et cliquez sur Activer.
- Si vous n'utilisez pas une carte SIM pour une raison spécifique mais une autre connexion réseau? Assurez-vous que l'appareil est allumé, localisez-le dans la section « Appareil » et cliquez sur Enregistrer.

	•	
OPTIMILE	Configure Devices SIM Cards Firmwares Users Help	ADMIN en - Aertgeerts Vincent C+
Optimile SIM If the device will use a	card Optimile SIM card, enter the SIM card's ICCID code here to activate it. The ICCID of ICCID*	code is printed on the SIM card. When the SIM card is actived, boot the device.
Other networ	fferent network connection, power on the device and select its OCPP charge box id.  Device*  Register Refresh	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Optimile Sassevaartstraat 46, 1 info@optimile.eu +32 (0)9 395 05 93	bus 204, 9000 Gent, Belgium	







### **Onglet Appareils : Sélectionner le numéro** de série

- Sélectionnez le numéro de série de l'appareil que vous souhaitez activer dans la liste.
- Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut à droite pour trouver l'appareil.

# ÉTAPE 2

OPTIMILE Configure Devices SIM Cards Firmwares	Users Help		ADMIN en -	Aertgeerts Vincent
List of devices				Search
Serial number	OCPP charge box ID	ICCID	Setup completed	Added
ACE0173385	ACE0173385	-	no	2022-01-17 13:10:03
3N211620892C1S1B755170001	DAE-NL-2000254	-	no	2022-01-17 12:40:04
ACE0173388	ACE0173388	-	yes (MobilityPlus)	2022-01-17 12:16:03
21490279	21490279	-	yes (MobilityPlus)	2022-01-17 10:52:03
t2332500045390921s1d2	T2332500045390921S1D2	-	yes (Dinitech)	2022-01-16 16:08:03
t2332750012510621s0d2 (NRGKICK-T2332750012510621S0D2)	NRGKICK-T2332750012510621S0D2	-	yes (Dinitech)	2022-01-16 00:12:03
t2332750012510621s0d2	T2332750012510621S0D2	-	yes (Dinitech)	2022-01-16 00:12:03
t2332500041640921s1d2	T2332500041640921S1D2	-	yes (Dinitech)	2022-01-15 17:44:02
t2332750034880821s1d2	T2332750034880821S1D2	-	yes (Dinitech)	2022-01-15 17:28:03
ace0122772	ACE0122772	-	yes (Gabriëls)	2022-01-15 14:12:02
ACE0173160	ACE0173160	-	no	2022-01-15 10:30:03
t2332500071601121s1d2	T2332500071601121S1D2	-	yes (Dinitech)	2022-01-14 17:46:03
01.074-00284	EFA00284	-	yes (Powerland)	2022-01-14 17:08:04
ACE0173207	ACE0173207	-	no	2022-01-14 16:54:03
	ACE0173381	-	yes (MobilityPlus)	2022-01-14 16:54:03
ACE0173381				





### Vérifier les paramètres de l'appareil

- Vérifiez les paramètres de l'appareil dans le sous-onglet « Appareil ».
- Cliquez sur le sous-onglet suivant Connecteurs.

ÉTAPE 3

OPTIMILE Configure Devices SIM Cards Firmwares U	ADMII Users Help
Setup for ACEU1/3385           Device         Connectors         Config         Test         Confirm	Check Device settings
Device type	Charging unit
OCPP charge box identity	ACE0173385
Serial number	ACE0173385
Controller serial number	ACE0173385
Protocol	OCPP16J (Generic 1.6) Change
Vendor	Alfen BV
Model	NG910-60027
Firmware version	5.3.1-4063 Upload firmware
Meter type	
Meter serial number	
ICCID	8932002100412178461
IMSI	206012902198319







## **Configurer correctement les connecteurs**

• Sélectionnez le « Type de connecteur ».

MANUEL PLATEFORME QA

*	During Cill Code I	ADMIN en - Aertgeerts Vincent 🕞
OPTIMILE C	onngure Devices Sim Cards Fi	Irmwares Users Help
Setup for ACI	20173385	
Device Connect	ors Config Test Confirm	
Socket 1	Select the	e installed connector type
	Connector type*	Not present / not setup
	Connector label	1
		User-visible label to recognise this connector in the charging station for activation. By default, the connectors in a station will be numbered starting from 1.
Socket 2		
Socket 2	Connector type*	Not present / not setup
Socket 2	Connector type*	Not present / not setup
Socket 2	Connector type* Connector label	Not present / not setup          2
Socket 2	Connector type* Connector label	Not present / not setup          2



# ÉTA

### Régler les connecteurs correctement

- Sélectionnez le type correct dans la liste.
- Répétez l'opération pour les autres connecteurs.
- Cliquez sur *Enregistrer les prises* en bas pour sauvegarder vos modifications.
- Remarque : Un connecteur non réglé ou mal réglé ne fonctionnera pas correctement !

AP	E	4	BIS	

	Devices SIM Cards Fi	Admin en - Aertgeerts Vincen	t C+
	95		
Device Connectors Cor	ðð nfig Test Confirm		
Confect 1		·	
Sockel 1	Connector timet	Net present / net est up	
	Connector type*	Not present / not setup	
	Connector label	Schuko	
		Type 1	_
		Type 3	
Socket 2		CHAdeMO	
		Combo Type 1 Combo Type 2	
	Connector type*		
	Connector label	2	
		User-visible label to recognise this connector in the charging station for activation. By default, the connectors in station will be numbered starting from 1.	а



# É

### Configuration de l'appareil

- Cliquez sur le sous-onglet *Config*.
- Vérifiez les paramètres de configuration et ajustez-les si nécessaire (langue de l'appareil, puissance souhaitée,...).

	Ρ	E	5	

	ADMIN en - Aertg
OPTIMILE Configure Devices SIM Cards Firmwar	es Users Help
Setup for ACE0173385	
Device Connectors Config Test Confirm	
Connection to the central system	
Protocol name ocpp	)json
Protocol version 1.6	Check configuration settings
Back-office URL —	
Back-office path —	
APN name —	
APN user —	
APN signal strength -87	
Network wirel	less
Operation	
User interface language*	utch





## Configuration de l'appareil

- Cliquez sur Enregistrer la configuration en bas pour enregistrer vos modifications..
- Remarque : Les modifications non enregistrées ne sont pas conservées !

ÉTAPE 5 BIS

	Meter value interval (seconds)*	900 🗘	
Power	Station maximum current*	32.0 🗘	
Connector 1			24
	Туре	Fixed cable	
	Phases connected	L1	
	Input phases	0	
	Output phases	0	
	Maximum current	32.0	
	Force firmware rollback		
			-







### Test de la connexion

- Cliquez sur le sous-onglet « Test »
- Cliquez ensuite sur Réinitialisation douce pour envoyer la commande à l'appareil.

# ÉTAPE 6









### **Tester la connexion**

- Dans la vue de communication, le message « Commande (en attente) » apparaît.
- Après environ dix secondes, actualisez la page.

# ÉTAPE 6 BIS

*		ADMIN
OPTIMILE Configure D	evices SIM Cards Firmwares Users Help	
Soft reset request sent to device	e. Refreshing in 60 seconds.	
Setup for ACE017338	35	
Device Connectors Cont	ig Test Confirm	
Get diagnostics Start date	End date	
Fetch configuration		
Hard reset Soft reset		
Charging sessions		
No charging session active.		
Most recent events vie	ew all events and communication	
Time	Event	
2022-01-17 13:21:44	Command (Pending): reset (type: 'soft', connectorid: 0)	
2022-01-17 13:18:03	Status notification: (socket 1): Preparing	







### **Tester la connexion**

• Le test est réussi lorsque le message « Commande (Confirmé par l'appareil) » apparaît dans la vue des communications.

ÉTAPE 6 BIS BIS

**		ADMIN en
OPTIMILE Configure	Devices SIM Cards Firmwares Users Help	
0 1 1 1050170		
Setup for ACE0173	3385	
Device Connectors C	Config Test Confirm	
Cot diagnostics		
Fetch configuration		
Hard reset Soft reset		
No charging session active.		
Most recent events	View all events and communication	
Time	Event	
2022-01-17 13:21:44	Command (Acknowledged by device): reserved	
2022-01-17 13:18:03	Status notification: (socket 1): Preparing	
2022-01-17 13:18:03	Status notification: Available; info: Info: Charge card 04A068CAA17180 detected	
2022-01-17 13:17:29	Status notification: (socket 1): Available	





### **Confirmer l'appareil**

- Cliquez sur le sous-onglet « Confirmer ».
- Cliquez ensuite sur le bouton « Confirmer » pour terminer l'enregistrement de l'appareil.
- A partir de ce moment, l'appareil sera disponible sur la plateforme Mobiflow, après quoi notre back office pourra le relier au bon client.





